1. 先设置"系统预设超级口令";软件路径:应用一设定工作参数-[其他设置],如下图标志的位置进行设置:

| 设定OP工作参数 | X | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| 通讯设置 网络设置 报警/其它 字形/语 | 言 记录缓冲区 配方设置 | |
| □ 「控制 」 「默认值 | | |
| 编辑框获得焦点颜色: 🗾 🧃 | 系统预设超级口令: 12345678 | |
| 控件最小字号选择: 8116 ▼ 衫 | 7始(主控)画面号: 5 | |
| 屏幕保护时间(分): 6 € | 面默认背景颜色: | |
| | (本默认字体: 8%16 ▼ | |
| | 7本戰认背景颜色: | |
| | | |
| | | |
| □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ | | |
| 触发条件 🕞 寄存器号 D: 💌 0 💽 的[当前值≠0] | | |
| 报警内容 🕞 动态文本对象D: 0 💽 的[当前内容] | | |
| 有声卡□ ☞ 语音重播间隔: 5 🔮 秒 语音速率: | | |
| 语音格式 🖻 0. 8khz 16bit Mono 🔽 | | |
| 确认(Y) 应用(A) 取消(N) | | |

2. 在用户编辑画面做一个功能键,双击对其属性设置为:跳转至 251 号:用户配置画面,在 触控有效前打钩,有效选择超级,如图所示的三个标注位置;

| 功能键属性 | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|
| 位置 ▼ 移动锁定 左边: 401 � | 基本 □ 控件透明 语言 ☑ 触控有效 语言 | ー: 语言切换 二: Language |
| 顶部: 236 👤 | 格式设定 | 基本功能 |
| | 边框:豪华 | 跳转至: <mark>251号:用户配置画面 _</mark> |
| 宽度: 76 🍨 | 字体: 8X16 🔹 | □□ 设定寄存器 |
| 高度: 34 🌒 | 对齐:中间 👤 | 通道连接: Link 1 <u>▼</u> |
| 背景: 🗾 🗾 | 有效: 等级:超级 ▼ | 九仟神突: D <u>1</u> 1 寄存器号D: O ● |
| 前景: 🗾 🗾 | ○ 基本功能 ○ 高级功能 | 设定数值K: ○ ◆ |
| | | 确定(⊻) 取消(№) |

3,编译后下载到触摸屏,设置不同等级的密码后,在以后的编辑过程中可以根据需要选择不同权限的等级即可。超级密码属于最高权限的使用者,只有他才可以设置所有等级的密码。